

КАБЕЛЬНАЯ ПРИСТАВКА LUMAX DVC-2300 HD

1. Аппаратная часть

- **Системные характеристики и объем памяти**
Процессор Zoran 180 (MPEG 4)
256MB памяти DDR
8MB памяти SPI Flash
- **Тюнер DVB-C**
Диапазон частот 47 - 862MHz
Входное сопротивление 75 Ohm
Уровень входного сигнала 64 QAM: 45 - 75dBuV, 128 QAM: 47 - 75dBuV, 256 QAM: 49 - 75dBuV @ 75ohm
- **Модуляция:**
Стандарт DVB-C
Модуляция 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Символьная скорость 3.0Msps _ 7.0Msps
- **Видео:**
Стандарт ISO/IEC 13818A2 MPEG2 MP@ML, MPEG4 MP@HL
Соотношение размера кадра 4:3 * 16:9
Разрешение видеоизображения 576i/ 576p/720p/1080i/1080p
- **Аудио:**
Стандарт ISO/IEC 13818A3 LAYER I&II
Режим аудио 32KHz*44.1KHz*48KHz
Поддержка режимов Stereo/Left/Right/Digital Audio
- **Передняя панель:**
1 двухцветный LED - 7 кнопок – 4-цифровой дисплей LED
Система условного доступа (смарт-карта): Conax, DVCrypt
- **Задняя панель:**
RF Input IEC 169A24 FeMale
RF output IEC Male
Выход RCA 1Video+2Audio
3x RCA(Y,Pb,Pr)
SPDIF (коаксиальный)
Выход HDMI
1xUSB2.0
Вход питания DC (12V/1A)
- **Блок питания**
12W адаптер
Вход 90-270V AC сCEE 7/16 2A pin AC
Выход 12V 1A на 1.5м кабель, UL2468 DC
Соответствие EU CoC on Energy Efficiency of Digital TV service system v8

2. Программное обеспечение

- EPG (ТВ-Гид) на 7 дней
- Поддержка до 900 ТВ и 100 радио каналов
- DVB субтитры и телетекст
- Функция родительского контроля
- Поддержка OTA
- Поддержка языков меню: русский, английский
- Функция USB PVR
- Поддержка LCN
- Первичная настройка без пульта (кнопками на передней панели)

3. Комплектация

- Пульт ДУ
- Кабель HDMI
- Кабель RCA
- Переходник 3RCA – SCART
- Краткое руководство по установке и настройке приставки

